

信锐情景面板无线网关 SI-ME-EWA-ACT-M0-R6-F

产品概述

信锐情景面板无线网关 SI-ME-EWA-ACT-M0-R6-F 可与信锐无线动能开关、接收控制器配对使用，体积小，可装入各种带导轨电箱，或置于天花吊顶空间内，易安装，易维护，安装标准化，统一管理维护，节省时间和人工成本，与信锐物联网平台完美融合，通过物联平台配置联动策略，实现一键情景模式，广泛应用于各个场景。



信锐情景面板无线网关 SI-ME-EWA-ACT-M0-R6-F

产品特点

无线通信

➤ 无线网关

信锐情景面板无线网关提供了 433 无线传输环境，可以无线接入单路灯光控制器、双路开关控制器（可控制窗帘）、情景面板，并上联传输汇集到信锐物联网平台，无线通信有效节省布线的人力物力，减少后期维护成本。

易装易用

➤ 易装易用

安装方便、不限场地，统筹 433MHZ 面板及开关，无需改变原有设备及线路，通过和开关控制器简单快速配对，即可实现组合智能控制，经济又实用。

智能控制

➤ 远程控制

情景面板无线网关通过与动能开关、接收控制器、物联网平台结合，可以实现本地控制、远程控制、联动控制等多种控制方式，例如进入会议室的时候灯光打开的同时，空调和投影仪也自动打开。

一键情景

➤ 一键情景

通过和信锐其他物联网产品结合，可实现联动效果，开启一键情景模式，例如学校一键上课模式，灯光、窗帘、空调、投影仪均对应打开。

产品规格

硬件规格

信锐情景面板无线网关产品规格	
产品规格	
项目	描述
型号	SI-ME-EWA-ACT-M0-R6-F
通讯频率	433MHZ
工作电压	AC85V-265V 50/60Hz
额定电流	AC 5A
控制通道数	1 个网关可以接 6 个单路灯光控制器、6 个双路开关控制器（可控制窗帘）、1 个情景面板
待机功率	<0.15W
工作类型	端子
发射距离	80m 室外，25m 室内
接收灵敏度	-110dBm
工作温度	-20℃~55℃
执行标准	EN 61058-1:2002+A2:2008

订购信息

型号	规格	备注
Sundray 情景面板无线网关 SI-ME-EWA-ACT-M0-R6-F		
情景面板无线网关	6 路开关控制器（同时可作为网关），接收 SI-ME-EWA-SW-M0-G6-F 动能开关的按键信号，并传递给通用传感器数据采集器实现情景面板的功能。	必选



信锐网科技术有限公司

Sundray Technology Co.,Ltd.

地址：深圳市南山区桃源街道平山工业园 2 楼 | 邮编：518055

服务热线：400-878-3389

网 址：www.sundray.com.cn E-mail: market@sundray.com.cn

文档更新：20180913-V1.0

Copyright © 2018 深圳市信锐网科技术有限公司 保留一切权利

免责声明：信锐技术保留在没有通知或提示的情况下对本资料的内容进行修改的权利。