

信锐 1 路单火开关 SI-ME-SW-M4-G1-F

产品概述

信锐 1 路单火开关 SI-ME-SW-M4-G1-F 可直接取代 86 型线盒内的传统开关，配合无线动能开关使用可以实现双控、多控或者一控多的功能；单火开关可与物联网平台完美融合，实现远程开关控制。



信锐 1 路单火开关 SI-ME-SW-M4-G1-F

产品特点

单火取电

➤ 单火取电

通过单火取电技术，在线路上增加负载使得开关关闭时，电路依然有较小电流通过，电流需要小到不能点亮灯泡又能维持开关工作，负载需保证通过的电流足够小不能点亮灯泡同时还能维持开关工作，因此单火开关对灯的功率有一定的要求，单火开关负载电灯最小功率 5W。

无需电池

➤ 无需电池

无需通过电池给开关供电，避免更换电池需要涉及到开关面板的拆卸，以及可能会接触到强电的安全风险，减少了更多的安装运维工作量。

易装易用

➤ 易装易用

可直接取代 86 型线盒内的传统开关，轻松安装于墙面上，无需改变原有照明设备和线路，通过简单和网关快速配对，即可实现组合智能控制，经济又实用。

智能控制

➤ 远程控制

通过与物联网网关、物联网平台结合，可以实现本地控制、远程控制、联动控制等多种控制方式，例如进入会议室的时候灯光打开的同时，空调和投影仪也自动打开。

产品规格

硬件规格

信锐 1 路单火开关产品规格	
产品规格	
项目	描述
型号	SI-ME-SW-M4-G1-F
通讯协议	433MHZ 通信协议
工作类型	回弹式
电源模式	单火线供电（切勿将零火线同时接入本产品）
颜色分类	白色
按键数量	1 键
适用电压	200-240V 50/60Hz
外观尺寸	L86mm*W86mm*H45.21mm
控制距离	25m 室内，80m 室外
工作温度	0℃~+40℃
负载电灯最小功率	5W
单火开关额定功率	800W/每路
使用方式	与 433 无线网关配合使用

订购信息

型号	规格	备注
SI-ME-SW-M4-G1-F		
1 路单火开关	信锐 M4 型 1 路智能开关，支持直接替换原有单火开关，传输工作频率为 433MHz，支持联动信锐物联平台实现定时开关、远程控制等；需与 433 无线网关配合使用。	必选



信锐网科技术有限公司

Sundray Technology Co.,Ltd.

地址：深圳市南山区桃源街道平山工业园 2 楼 | 邮编：518055

服务热线：400-878-3389

网 址：www.sundray.com.cn E-mail: market@sundray.com.cn

文档更新：20180913-V1.0

Copyright © 2018 深圳市信锐网科技术有限公司 保留一切权利

免责声明：信锐技术保留在没有通知或提示的情况下对本资料的内容进行修改的权利。