

信锐 NAP-3825-X (SR) 室内无线接入点

产品概述

信锐 NAP-3825-X (SR) 无线接入点是信锐自主研发的新一代 Turbo Sense 智感 AI 系列 Wi-Fi 6 商用高性能无线接入点。信锐 NAP-3825-X (SR) 无线接入点采用独立的三射频设计, 内置矩阵式智能天线, 支持 MU-MIMO 技术、OFDMA 空间复用技术和 1024QAM 调制解调算法, 整机最高速率可达 2.642Gbps, 可提供更快的无线上网和更大的无线覆盖范围, 能够轻松满足各种无线业务的承载使用, 如视频、语音等多媒体业务, 并提供智能射频、服务质量保证、无缝漫游等功能。

信锐 NAP-3825-X (SR) 无线接入点支持创新的 AI 射频芯片, 独立的 AI 射频可以主动感知无线网络的业务质量和射频环境质量、提供全频段安全防护, 配合信锐下一代网络控制器, 为用户带来极智的无线网络的使用体验。

信锐 NAP-3825-X (SR) 无线接入点采用千兆以太网口上行链路, 保证无线高速传输; 支持本地供电与 PoE 远程供电, 可根据用户现场供电环境进行灵活选择。产品外观美观大方, 安装方便, 适用于吸顶、壁挂以及桌面放装。



信锐 NAP-3825-X (SR)

产品特点

内置独立 AI 射频芯片

➤ AI 射频支持业务质量感知

智感 AI 芯片可自主切换为终端模式, 模拟终端接入无线网络的方式对网络业务进行感知, 主动检测用户业务中存在的网络问题, 当链路故障发生时第一时间预警通知网络管理员, 同时提供排查建议, 让用户省心省力。

➤ AI 射频支持射频环境感知

智感 AI 芯片支持全方位检测 AP 附近无线网络信道利用率和干扰情况, 并支持一键信道调优和整网信道调优, 高效的解决无线网络优化痛点。

➤ AI 射频支持全时射频防御

智感 AI 芯片支持无线反制功能，相比于传统 AP，Turbo Sense 智感 AI 系列 AP 的 AI 射频模块可以独立于业务射频之外提供全时段射频防御功能，不影响用户正常的网络使用，同时用户也无需再单独部署反制 AP，降低了整体的组网成本。

极智无线上网体验

➤ Wi-Fi 6 高速接入

NAP-3825-X(SR)无线接入点遵从新一代 Wi-Fi 6 协议标准，向下兼容 802.11a/b/g/n/ac/Wave2，采用三射频设计，支持 MU-MIMO，允许 AP 同时接收多个终端发送数据，整机最大传输速率可达 2.642Gbps，可以有效地从覆盖范围、接入密度、流量吞吐等方面提供更高性能的无线接入服务。旨在提供一个更高速率、更低延迟的无线网络，可以在拥挤的无线环境中为更多的用户提供更好的使用体验。

➤ 千兆上行链路

上行链路采用千兆以太网端口，突破了传统百兆速率的限制，使有线口不再成为无线接入的速率瓶颈。

➤ 服务质量保证

支持丰富的服务质量保证 (QoS)，支持基于应用/SSID/STA 多种模式的无线空口资源管理，保证无线带宽资源合理分配，保障重要 SSID 和重要应用的数据优先传输；支持 802.11e/WMM，可对不同业务数据定义传输优先级等，真正实现顺畅无线办公。

➤ 二三层无缝漫游

NAP-3825-X(SR)无线接入点支持结合信锐下一代网络控制器实现二三层无缝无感知漫游，当无线用户漫游时，保持 IP 地址与认证状态不变；并提供防终端粘滞功能，智能引导 STA 接入最佳 AP 上，提高漫游速度。

➤ 时间公平算法，保证全网用户高速上网体验

为防止低速率终端拖滞整体网络体验，信锐采用时间公平算法，让不同协商速率的终端占用相等的无线信道时间，有效的解决某些终端接入速率过低导致无线上网卡顿、延时较高，整体体验不佳的问题。

➤ 智能负载均衡

在高密度无线用户的情况下，结合控制器实现基于用户数、流量、频段的智能负载均衡，提高带宽利用率，保证用户的无线上网体验。基于频段的负载均衡，使支持终端优先接入 5GHz 频段。

➤ 智能射频，全面降低无线干扰

自动调节无线接入点的工作信道及发射功率，并对周围环境干扰进行实时检测，全面降低无线干扰，提高无线网络的整体服务质量。

全面的安全防护

➤ 多种易用、安全的认证方式

提供多种灵活、易用、安全的用户认证方式，结合信锐下一代网络控制器实现 802.1x、Portal、短信、二维码授权、调查问卷等认证方式，满足企业、学校、商场、酒店、金融等环境网络部署安全性要求。

➤ 全面的无线安全防护与系统可靠

AP 具备 WIDS(无线入侵检测)/WIPS(无线入侵防御)、非法接入点的检测及反制、防 ARP 欺骗、DOS 攻击防御、无线东西向流量安全等一系列无线安全防护功能，从根本上为用户构建真正安全可靠的无线网络。并且结合控制器灾备机制，支持在接入点在无法连接控制器、用户认证服务器进入灾备模式的时候，这个无线网络使用应急无线网络、应急 VLAN 和角色。

➤ **射频定时关闭，保护网络安全，绿色环保**

支持基于时间段定时关闭和开启射频，在夜晚或周末放假休息的时候可以自动关闭无线网络，防止不良分子利用深夜入侵网络，同时达到减少设备能耗的目的。

灵活网络部署

➤ **网关功能，跨公网远程部署**

支持 NAT 网关功能，并具备 DHCP server 和 DNS 代理功能，分支机构在远程部署无线网络时，可以通过 AP 提供的 PPPoE 拨号、固定 IP、DHCP 三种方式直接连入互联网，降低网络建设成本。

➤ **胖瘦一体化**

AP 支持胖瘦一体化（支持胖和瘦两种工作模式），可以根据不同的组网需要，随时灵活的进行切换。当网络建设前期没有配置信锐下一代网络控制器时，AP 可工作在胖模式，胖模式下的 AP 可自行独立组网使用；当后期 AP 规模较大并配置了信锐下一代网络控制器时，可将 AP 切换成瘦模式，由信锐下一代网络控制器统一集中管理，实现全网集中管控、安全认证、流量管理、行为控制、行为审计等。

➤ **本地转发应用识别**

AP 通过本地转发技术可以将传输要求实时性高、延迟敏感、数据量大的数据直接通过有线网络转发，无需再经过信锐下一代网络控制器，这样可以极大缓解信锐下一代网络控制器的流量压力，突破信锐下一代网络控制器的流量瓶颈限制，信锐通过独创的技术也可以支持本地转发的应用识别。

➤ **虚拟 AP 技术**

通过虚拟无线接入点（Virtual AP）技术，最多可提供 32 个 ESSID，不同的 SSID 使用不同的认证接入方式和上网访问权限，不同 SSID 之间互相隔离的，可以对使用相同 SSID 的子网或同一个 VLAN 下进行终端二层隔离，保证用户数据安全。

➤ **中文 SSID**

支持中文 SSID，可指定最长包含 31 个字符的 SSID，也可以使用中英文混合的 SSID，为建设使用单位提供个性化的 SSID，提高识别度。

产品规格

硬件规格

| 信锐 NAP-3825-X(SR) 室内 Wi-Fi 6 无线接入点产品规格 | |
|--|--|
| 型号 | NAP-3825-X(SR) |
| 重量 | 0.55 kg |
| 尺寸 | 195*195*43mm |
| 以太网口 | 1 个 10/100/1000M 电口 |
| Console 口 | 1 个 RJ45 口 |
| USB 口 | 1 个 USB 口，可以外接 U 盘实现缓存，也可用于拓展物联网模块。 |
| PoE | 支持 802.3at/bt 以太网供电标准 |
| 本地供电 | 12V/2A |
| 发射功率 | ≤20dBm |
| 可调节功率粒度 | 1dBm |
| 可调功率范围 | 1dBm~相应国家规定 |
| 功耗 | <19.5W (包含 2.5W USB 负载) |
| 天线 | 内置矩阵式智能天线 |
| 复位/恢复出厂设置 | 支持 |
| 状态指示灯 | 1*系统灯: Blue, 正常上线: 常亮, 未激活: 闪烁, 设备上电异常: 系统灯灭 Eth0/PoE IN: Green: 千兆速率, Yellow: 百兆速率 |
| 工作/存储温度 | -10℃~50℃/-40℃~70℃ |
| 工作/存储湿度 | 5%~95% (非凝结) |
| 防护等级 | IP 41 |
| MTBF | >250000H |

软件规格

| 软件规格 | | |
|------|-----------|---|
| 射频 | 射频设计 | 三射频设计，其中 AI 射频支持 2.4G/5G 频段切换 Radio1: 2.4G: 2*2 MIMO Radio2: 5G: 2*2 MIMO Radio3: 2.4G/5G: 2*2 MIMO |
| | 空间流数 | 整机 6 条空间流 |
| | 整机最大传输速率 | 2.642Gbps (2.4G: 573.5Mbps 5G: 2068Mbps) |
| | 工作频段 | 802.11ax/ac/n/a : 5.725GHz~5.850GHz ; 5.15~5.35GHz (中国) 802.11ax/b/g/n : 2.4GHz~2.483GHz (中国) |
| | 调制技术 | OFDM: BPSK@6/9Mbps、QPSK@12/18Mbps、16-QAM@24Mbps、64-QAM@48/54Mbps DSSS : DBPSK@1Mbps、DQPSK@2Mbps、CCK@5.5/11Mbps MIMO-OFDM : MCS 0-15 MIMO-OFDM (11ac) : MCS 0-9 MIMO-OFDMA (11ax): MCS 0-11 |
| | 调制方式 | 11b: DSS:CCK@5.5/11Mbps, DQPSK@2Mbps, DBPSK@1Mbps 11a/g: OFDM: 64QAM@48/54Mbps, 16QAM@24Mbps, QPSK@12/18Mbps, BPSK@6/9Mbps 11n: MIMO-OFDM: BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM 11ac: MIMO-OFDM: BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM 11ax: MIMO-OFDMA: BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM, 1024QAM |
| | 支持信道数 | 802.11a、802.11n、802.11ac、802.11ax (兼容 802.11a 模式): 13 个信道 802.11b、802.11g、802.11n、802.11ax (兼容 802.11b/g 模式): 13 个信道 |
| | 信道自动、手动调整 | 支持 |
| | 功率自动、手动调整 | 支持, AP 可手动功率调整, 调整粒度为 1dBm, 调整范围为 1dBm~国家规定功率范围 |
| | 射频定时开启或关闭 | 支持基于时间段定时开启或关闭射频 |

| | | |
|--------------|------------------|---|
| | 覆盖黑洞检测及补偿 | 支持 |
| WLAN 基础功能 | 最大接入用户数 | 256 |
| | 建议接入用户数 | 70 |
| | 接入用户数限制 | 支持，并支持基于 SSID 的接入用户数限制 |
| | 虚拟 AP | 32 |
| | 中文 SSID | 支持 |
| | SSID 隐藏 | 支持 |
| | 负载均衡 | 支持基于用户、流量、频段的智能负载均衡 |
| | 带宽限制 | 支持基于 STA/SSID/AP 的限速 |
| | STA 相关 | 支持 STA 异常下线检测、STA 老化、基于 STA 的统计和状态查询等 |
| | WIDS/WIPS | 支持 |
| | 非法接入点检测及反制 | 支持 |
| | 横向流量识别与阻断 | 支持内网东西向流量异常情况的 Web 可视化识别、呈现、管控与记录。 |
| | 无线网络质量感知 | 支持 |
| | 无线环境感知 | 支持 |
| | ACL 策略下发 | 支持基于用户帐号/接入位置/接入终端类型/SSID 等的访问控制策略分配管理 |
| 链路完整性检测 | 支持 | |
| 数据转发 | 数据转发 | 结合控制器，执行控制器所下发的数据转发配置 |
| 安全通信 | 用户隔离 | 支持 SSID 间隔离、自动 VLAN 分组、指定 VLAN 下的用户隔离 |
| | 数据加密 | 支持 TKIP 和 AES (CCMP) |
| | 隧道加密 | 支持 |
| | 其他通信安全 | 结合控制器，执行控制器所下发的配置文件 |
| 认证功能 | 认证功能样式 | 结合控制器，实现所有支持的认证方式 |
| 无线优化 | 组播场景优化 | 对组播包进行提速，全面提升电子书包等组播场景表现效果 |
| | 智能广播提速 | 根据实际环境，自动提高广播包发送速度，加快广播包的传输效率 |
| | 用户间平均分配带宽 | 支持 |
| | 防终端拖滞 | 支持，通过限制低速率终端接入或者采用时间公平算法保障体验 |
| | 禁止低速率终端接入 | 对接入终端的速度做门槛，禁止低于一定速度的弱信号终端接入，提升整体网络速度 |
| | 高密接入场景 | 支持广播 Probe 请求应答控制，对高密度接入场景进行优化 |
| | ARP 转单播 | 将 ARP 广播报文转成单播，减少广播包，提升传输速度 |
| | 禁止 DHCP 请求发往无线终端 | 启用此选项后，DHCP 请求的广播报文将只转发到有线网络中，而不会转发到其它无线网络，可以提高整体无线网络吞吐量，提高无线网络的性能。 |
| AP 接入 方式 | 胖瘦一体化 | 支持 |
| | AC 发现机制 | 信锐云发现、DNS 域名发现、二层广播自动发现、配置静态 IP 地址三层发现、DHCP Option43 方式发现、SDP 协议发现 |
| | 远程部署接入点 | 支持跨广域网、NAT 部署远程接入点 |
| | webAgent | 支持通过 webAgent 技术动态寻找控制器 IP 地址，避免因控制器 IP 地址不固定而造成接入点离线丢失 |
| 三层功能 | NAT | 支持 |
| | 上网方式 | 支持 PPPoE 拨号、静态 IP、DHCP 三种上网方式 |
| | DHCP server | 支持 |
| | DNS 代理 | 支持 |

订购信息

| 型号 | 规格 | 备注 |
|------------------------------------|---|----|
| Sundray NAP-3825-X(SR)系列接入点 | | |
| NAP-3825-X(SR) | 信锐 Turbo Sense 智感 AI 系列 Wi-Fi 6 高性能无线接入点，支持 802.11ax 协议，支持 OFDMA 和 MU-MIMO，内置有独立的 AI 感知射频，整机最大接入速率 2.642Gbps，支持 USB 口，支持 1 个千兆以太网口，支持安全感知、环境感知、业务感知；支持 PoE 和 12V/2A 本地供电；支持 802.1X/移动 OA/短信/多因素等多种认证方式、APP 缓存、智能负载均衡、QoS、潜在风险终端和网络访问流量的识别与封堵、胖瘦一体化（注入器和本地电源适配器需要单独选购） | 必选 |
| 可选配件 | | |
| NAP 电源 | 外置电源适配器 12V/2A | 选配 |
| RS3320-12M-PWR-LI | 信锐安视 POE 交换机，8 个千兆 POE 电口，4 个 1G/2.5G SFP 光口；支持全端口线速转发；支持 IEEE 802.3af/at 供电标准，单端口最大输出 PoE 功率 30W，整机最大输出 PoE 功率 135W； | 选配 |
| RS3320-28M-PWR-LI | 安视 PoE 交换机，支持控制器统一管理，支持 24 个千兆 POE 电口，4 个千兆 SFP 光口，支持 802.3af/at 供电标准，单端口最大输出功率 30W，整机最大输出功率 370W； | 选配 |
| RS5300-52X-PWR-SI | 安视 PoE 交换机，支持控制器统一管理，支持 48 个千兆 POE 电口，2 个千兆 SFP 光口，2 个万兆 SFP+光口，支持 802.3af/at 供电标准，单端口最大输出功率 30W，整机最大输出功率 740W | 选配 |
| RS5300-28X-SI-24S | 安视汇聚交换机，支持控制器统一管理，支持 24 个千兆 SFP 光口，4 个复用千兆电口，4 个万兆 SFP+光口； | 选配 |



SUNDRAY
信锐技术

信锐网科技术有限公司

Sundray Technology Co., Ltd.

地址：深圳市南山区学苑大道 1001 号南山智园 A4 栋 5 层 | 邮编：518055

服务热线：400-878-3389

网 址：www.sundray.com.cn E-mail: market@sundray.com.cn

文档版本：20220810-390R1

Copyright © 2022 深圳市信锐网科技术有限公司 保留一切权利

免责声明：信锐技术保留在没有通知或提示的情况下对本资料的内容进行修改的权利。