



SUNDRAY  
信锐技术



# **XMG-5100 管理授权升级**

## **操作指导手册**

2021 年 5 月

信锐 X-LINK 运营团队

版权所有 侵权必究



## 目录

---

1 准备工作.....	1
2 XMG-5100 管理授权升级包详细操作 .....	2

# 1 准备工作

客户现场在部署 XMG-5100 时可能会遇到管理 XAP 数量超过 50 颗吸顶 AP 或面板 AP 超过 300 颗的情况。下面将阐述通过升级包的形式将管理 XAP 数量放大到 130 颗吸顶 AP 或面板 AP 放大到 390 颗的具体操作方式。

- (1) 确保 XMG-5100 多业务安全网关设备可以访问公网；
- (2) 确保 XMG-5100 多业务安全网关设备升级序列号在有效期；
- (3) 若 XMG-5100 设备的版本低于 XMG3.0.1.3，则需要先升级 XMG-5100，登录信锐官网下载 XMG3.0.1.3 的正式包；
- (4) 若 XMG-5100 设备内已打过 KB 包，应先回滚 KB 包，回滚 KB 包会重启设备，待设备重启完后，即可执行 XMG3.0.1.3 管理授权升级包；
- (5) 若 XMG-5100 设备内未打过 KB 包，则可正常执行升级包
- (6) 下载地址：[https://www.sundray.com.cn/data/32\\_178.html](https://www.sundray.com.cn/data/32_178.html)



- (7) 解压已下载升级包做好升级准备工作；

如果您通过上述方式不能成功进行升级，请您联系信锐官方售后服务团队 400-878-3389，感谢您对信锐技术的理解与支持。


## 2 XMG-5100 管理授权升级包详细操作

步骤 1：连接 XMG-5100 的 Web 管理界面，输入超级管理员的用户名和密码并登录；




步骤 2：登录网关 XMG-5100 后，在首页[\[系统维护\]](#)-[\[系统更新\]](#)-[\[多业务网关升级\]](#)页面，[\[本地升级\]](#)-[\[正式包升级\]](#)别按照顺序选择官网下载的升级压缩包解压后的升级文件：

XMG3.0.1.3(20210517).ssu1 和 XMG3.0.1.3(20210517).ssu2 这两个正式升级包，点击[\[开始升级\]](#)，点击后需要等待，升级后会重启设备。



步骤 3: 预计 15 分钟左右，可以看到页面升级成功；登录网关 XMG-5100 后，[应用中心]-[服务管理]-[序列号]页面，可看到[AP 数：XX(3 个面板 AP 占用 1 个授权 AP 数)]，则表示升级成功，如下图所示：



步骤 4: 请您体验信锐 X-LINK 系列产品；



让联接更简单、更安全、更有价值

深圳市信锐网科技术有限公司

- 地址 / 深圳市南山区学苑大道1001号南山智园A4栋5楼
- 邮编 / 518055
- 咨询热线 / **400-878-3313**
- 服务热线 / **400-878-3389**

扫码关注信锐最新资讯

